

Update Hinweise

K.M.E.

VL340 / VL350



VL340 / VL350: Hinweise zum Update auf Version 1.23 r41

Ab Version 1.23 unterstützt die VL340 / VL350 Fernbedienungen mit Infrarot-USB-Empfänger. Hierfür wird ein handelsüblicher USB-Hub benötigt, der an die USB-Schnittstelle der VL340 / VL350 angesteckt werden kann. Am Hub selber müssen schließlich der entsprechende Infrarot-Empfänger und der eingesetzte USB-Massenspeicher angeschlossen werden.

Folgende Fernbedienungen bieten vollständige Kompatibilität und wurden erfolgreich mit der VL340 / VL350 getestet:

- > HAMA MCE Remote Control
- > DELOCK Universal Remote Control

Grundsätzlich können auch andere Fernbedienungen und Geräte mit USB-HID Empfänger an der VL340 / VL350 angeschlossen werden, jedoch ist in diesem Fall nicht gewährleistet, dass die komplette Funktionalität zur Verfügung steht.

So aktualisieren Sie die Firmware der VL340 / VL350:

- Kopieren Sie die Datei VL3x0_V1_23.hex in das Wurzelverzeichnis eines USB-Sticks
- Stecken Sie den USB-Stick an das zu aktualisierende Gerät und schalten Sie es ein
- Leuchtet die LED über dem USB-Anschluss grün wurde der USB-Stick korrekt erkannt
- Drücken Sie nun solange gleichzeitig die Tasten „Vor“ und „Zurück“ am USB-Player bis die USB-LED orange leuchtet
- Warten Sie bis die USB-LED grün leuchtet (ca. 10 Sekunden)
- Die Aktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen

VL340 / VL350 Funktionalität am Beispiel HAMA MCE Remote Control:

